



Terminais e Emendas Torquimétricas para Média e Baixa Tensão

As emendas e terminais torquimétricos da TE foram projetados para prover uma rápida e fácil de instalação sem a necessidade da utilização de ferramentas especiais.

Composto de uma liga de alumínio estanhada, as nossas emendas e terminais podem ser utilizados em cabos de cobre e/ou alumínio tendo uma ampla faixa de aplicação.

Vantagens:

- Fácil e rápida instalação;
- Até 35 kV;
- Dispensa a utilização de ferramentas e matrizes especiais;
- Ampla faixa de aplicação;
- Pode ser aplicado em cabos de alumínio e ou cobre;
- Ensaiado de acordo com a IEC 61238-1 classe A.

Luva de Emendas

Produto*	Bitola dos Condutores (mm ²)	Bloqueado**
BSMB-10/35	10 - 35	Sim
BSM-25/95	25 - 95	Sim
BSM-25/95-U		Não
BSMB-35/150	35 - 150	Sim
BSMU-35/150		Não
BSM-95/240	95 - 240	Sim
BSM-95/240-U		Não
BSMB-120/300	120 - 300	Sim
BSMU-120/300		Não
BSM-185/400	185 - 400	Sim
BSM-185/400- U		Não

• Para outras faixas de condutor consultar diretamente a TE Connectivity.

• *Emenda com bloqueio interno para contralização dos condutores e bloqueios de óleo.

Conectores Terminais

Produto*	Bitola dos Condutores (mm ²)	Diametro do Furo**
BLMT-25/95-13	25 - 95	13 mm
BLMT-25/95-17		17 mm
BLMT-35/150-13	35 - 150	13 mm
BLMT-35/150-17		17 mm
BLMT-95/240-13	95 - 240	13 mm
BLMT-95/240-17		17 mm
BLMT-120/300-13	120 - 300	13 mm
BLMT-120/300-17		17 mm
BLMT-185/400-13	185 - 400	13 mm
BLMT-185/400-17		17 mm

• Para outras faixas de condutor consultar diretamente a TE Connectivity.

• **Todos os terminais são fornecidos com 1 furo conforme diâmetro especificado.